



Smart 1-10V Converter

- Pienikokoinen BLE-1-10V-muunnin OPple Smart Lighting -järjestelmiin
- Integroi minkä tahansa merkin 1-10V-valaisin OPple Smart Lighting System -järjestelmään
- Yhden tai useamman 1-10V valaisimen täysi ohjaus Smart Switchillä tai Smart App -sovelluksella
- Yhteensopiva OPple BLE2 Smart -antureiden ja OPple BLE2 Smart -kytkimien kanssa
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPple Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Sisältää sisäänrakennetun energiamittarin, joka voidaan lukea sovelluksessa tai web-käyttöliittymä
- Langaton viestintä, joka perustuu standardoituun ja tulevaisuudenkestävään Bluetooth Low Energy SIG Mesh -protokolla



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi
821017003000	LEDsmart-BLE2-10V-Converter

Tekniset tiedot	
IP	IP20
Suojausluokka	II
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Himmennysmenetelmä	1-10V

Sähkösyöttö	
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50 Hz
Liitäntäkaapeli	0.75mm ²
Kaapelin pituus	12 cm



Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Käyttöolosuhteet	
Käyttölämpötila	+25°C
Toimintalämpötila	-20~+45°C

Mittapiirustus (mm)

