



Smart DALI Converter

- Kompakti BLE-DALI-muunnin OPple Smart Lighting -järjestelmissä käytettäväksi
- Integroi minkä tahansa merkin DALI-valaisin OPple Smart Lighting System -järjestelmään
- Jopa 64 DALI-valaisimen ohjaus Smart Switchillä tai Smart App -sovelluksella (DALI Broadcast -komennot, mukaan lukien DALI DT8 -valaisimien viritettävän valkoisen värin säätö)
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPple Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Yhteensopiiva OPple BLE2 Smart -antureiden ja OPple BLE2 Smart -kytkimien kanssa
- Sisältää lämpötila- ja kosteusanturit
- Sisältää sisäänrakennetun energiamittarin, joka voidaan lukea sovelluksessa tai web-käyttöliittymä
- Langaton viestintä, joka perustuu standardoituun ja tulevaisuudenkestävään Bluetooth Low Energy SIG Mesh -protokollaan



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi
821017003200	LEDsmart-BLE2-DALI-Converter

Tekniset tiedot	
IP	IP20
Suojausluokka	II
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Himmennysmenetelmä	DALI Broadcast (DT8)
Integroitu DALI-virtalähde	Kyllä

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Sähkönsyöttö	
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50 Hz
Liitäntäkaapeli	0.75mm ²
Kaapelin pituus	12 cm



Käyttöolosuhteet	
Käyttölämpötila	+25°C
Toimintalämpötila	-20~+45°C

Mittapiirustus (mm)

